

Fiche produit

ADTR4010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Contrôle de la communication radio.
- Contrôle de l'alimentation.

L'exigence minimale d'une alarme incendie, c'est d'avoir l'assurance qu'elle sera opérationnelle le jour où on en aura besoin. Dès l'origine, l'ensemble de la gamme Orexa a été conçue en intégrant les fonctions de sécurité impératives pour garantir un fonctionnement fiable, à savoir :

- Emettre un signal sur l'ensemble des boîtiers du réseau.
- Transmettre et alerter en cas de pile faible.
- Informer de la perte de communication d'un équipement.
- Assurer la fiabilité du signal radio.

La nature même de cette alarme est d'être un système en veille qui n'est actif qu'au moment où il est déclenché. De fait, il est impératif que le système s'autocontrôle sur l'ensemble de ses boîtiers.

Y COMPRIS SUR SES DECLENCHEURS MANUELS.

Les déclencheurs manuels radio Cordia sont les seuls du marché capables de vous informer sur leur état (piles faibles, défaut com en automatique) et de garantir le bon déclenchement de l'alarme.

Applications

Les DM radios Orexa sont compatibles avec toutes les installations d'alarme de la gamme radio Orexa. Ils permettent de multiplier les points de déclenchement dans une zone où la diffusion sonore de l'alarme est déjà audible et ne nécessite pas de diffuseur sonore supplémentaire.

Produits complémentaires

- Alarme type 4 radio Orexa (AATR4011).
- Diffuseur sonore et visuel radio Orexa (ADIR4011).
- Clé de réarmement DM (ACLR4024).
- Capot de protection DM (ACPD2024).
- Grille de protection pour DM (AGPD1000).
- Piles CR123A 3V (APIL0123).

Déclencheur manuel radio Orexa

Fiche produit

ADTR4010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Référence	ADTR4010
Déclenchement	Alarme incendie
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Oui
Contrôle de l'alimentation	Oui
Alimentation	1 x pile CR123A 3 V lithium (APIL0123)
Autonomie	2 ans en veille - 4 heures en alarme
Alertes	Led fixe : déclenchement Led clignotante : état pile faible
Réarmement	Face avant
Technologie radio	LoRa
Portée	- 350 m maximum en champ libre - 100 m maximum dans un bâtiment
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	Illimité
Montage	Saillie ou encastré
Connectivité	Connectivité Smartphone Low Energy
Information défaut de communication	LED sur type 4 radio Application Smart Orexa
Appli Smart Orexa	- Auto-diagnostic - Déclenchement - Personnalisation
Indice de protection	IP23 (IP55 avec capot de protection ACPD2024)
Matériau	ABS
Poids	159 g
Dimensions	L.85 x H.85 x P.40 mm